



Adapter PWP 1000 / Röhrengleisrelais SICO 1113/V1

Zubehör zum Phasenwinkelprüfer PWP 1000

Anschluss des PWP 1000 an Gleisstromkreise mit Röhrengleisrelais der Stellwerksbauformen

- SpDr L60
- SpDr L30 (bei Verwendung des Adapterkabels ADP 1201)

Für Anwender DB AG: Materialnummer 730255

Daten

Einsatzbereich: bis 300 V

Länge Anschlusskabel: 2m

Betriebstemperaturbereich: -20°C ... 45°C

Schutzgrad: IP 50

Abmessungen Spezialsteckvorrichtung PWP 1000: 85 x 45 x 40 mm

Gewicht: ca. 160g

Technik

- Der Adapter PWP 1000 / Röhrengleisrelais SICO 1113/V1 ist für den Anschluss des Phasenwinkelprüfers PWP 1000 an Gleisstromkreise der Stellwerksbauform SpDr L60 (mit Adapter auch für SpDr L30) mit Röhrengleisrelais geeignet.

- Der Adapter ermöglicht mit dem PWP 1000 die schnelle Messung von Phasenwinkel, Relaisspannung, Netzspannung und Frequenz bei Entstörung, Inspektion und Abnahme-/ Umbauprüfung.

- Der Anschluss am Röhrengleisrelais erfolgt über einen 7-poligen Rundstecker.

- Der Anschluss an den PWP 1000 erfolgt über eine 4-polige Spezialsteckvorrichtung.

- Ein Taster an der Spezialsteckvorrichtung ermöglicht die Umschaltung zwischen Relaisspannungsmessung und Netzspannungsmessung

- Hinweis: Der PWP 1000 ist für Phasenwinkelmessungen an Gleisstromkreisen, die von ruhenden Frequenzwandlern älterer Bauart mit nichtsinusförmiger Betriebsspannung versorgt werden, nicht geeignet. Hierfür wird die Anwendung des Phasenwinkelmessers PSM 100 empfohlen.

Lieferumfang

- Adapter PWP 1000 / Röhrengleisrelais SICO 1113/V1
- Bedienungsanleitung des Phasenwinkelprüfers PWP 1000



